

電量計費器



110V / 220V



True RMS



8 in 1 監測



Cost 計算

All in One
全球通用

台灣設計

20 安培

附送

220V專用線



電動車



烤箱



冷氣



電冰箱



洗衣機



熱水器



移動性冷氣



除濕機



影印機



特點：

- 八項量測功能：具有量測電壓(Volt)、電流(Amp)、有效功率(Watt)、視在功率(VA)、電源頻率(Hz)、功率因素(PF)、用電度數(kWh)、用電費用(Cost)等八項參數測量監視功能。
- 預算電費功能：輸入電費費率後，可計算電器消耗電力的費用(Total)以及預算電器一年(Year)、一個月(Month)、一天(Day)、一小時(Hour)之消耗費用，提供消費者節省能源、節約費用的最佳參考資訊。
- 按鍵按壓直接切換功能，操作容易。
- 易於安裝，本機使用於110V / 220V不同電壓時，僅需更換110V電源線和220V電源線後，再接上電器電源即可使用。
- 20 Amp大承載電流。
- 過大電流警示斷電功能，當電力使用達最大電流時，螢幕顯示閃爍提示，當超出最大電流時保險絲會斷電，防止過大電流會造成的損壞。
- 機器於停電、斷電時會將累計的電度(kWh)、時間(Time)、費率(Rate)等資料儲存，當電源中斷時可維持先前計算累計之資料，電源恢復時繼續累計。

產品名稱：電量計費器

額定電壓：110 / 220 Volt

最大電流：20 Amp

最大功率：4840 Watt

體積：W75mm*H150mm*D58mm

產品重量：190g

附件：220V (12AWG)

插頭 6-20P 30cm*1

插座 6-20R 30cm*1

彈簧螺式接頭*1

消耗功率：1W Max

接線示意圖



新創

專用插頭插座電源線組

不需加接轉換插頭及插座
使用更方便安全

PRODIGIT
INSTRUMENT PROFESSIONAL

博計電子股份有限公司
Prodigit Electronics Co., Ltd.

新北市新店區寶中路 88 號 8 樓
TEL: 886-2-29182620 http://www.prodigit.com.tw
FAX: 886-2-29129870 E-mail: sales@prodigit.com.tw